

Definicje:

1. **MWE** – moduł wytwarzania energii zgodnie z definicją “Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci”
Kody MWE reprezentowane są w postaci dziewiętnastoznakowej, według schematu:
MWE_XXXXXX_YOQCCC
2. **Maksymalna moc dyspozycyjna elektrowniana** - jest rozumiana jako **maksymalna** wartość mocy czynnej, którą moduł wytwarzania energii jest w stanie generować w sposób ciągły z uwzględnieniem występujących ubytków elektrownianych.
3. **Minimalna moc dyspozycyjna elektrowniana** - jest rozumiana jako **minimalna** wartość mocy czynnej, którą moduł wytwarzania energii jest w stanie generować w sposób ciągły z uwzględnieniem występujących ubytków elektrownianych.
4. **Maksymalna moc dyspozycyjna sieciowa** - rozumiana jest jako **maksymalna** moc dyspozycyjna elektrowniana modułu wytwarzania energii elektrycznej uwzględniająca ubytki sieciowe zawężające zakres pracy tego modułu.
5. **Minimalna moc dyspozycyjna sieciowa** - rozumiana jest jako **minimalna** moc dyspozycyjna elektrowniana modułu wytwarzania energii elektrycznej uwzględniająca ubytki sieciowe zawężające zakres pracy tego modułu.
6. **Planowana generacja mocy czynnej netto** - jest to moc osiągalna brutto pomniejszona o moc zużytą przez urządzenia i układy technologiczne niezbędne do wytwarzania energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła
7. **Autogeneracja** - rozumiana jako zdolność MWE do dostarczania mocy bezpośrednio do odbiorców z pominięciem sieci należącej do innych przedsiębiorstw energetycznych

Typy modułów wytwarzania energii:

8. **A** – moduły wytwarzania energii posiadające punkt przyłączenia o napięciu **niższym niż 110 kV** i mocy maksymalnej **równej 0,8 kW lub wyższej (<200 kW)**.
9. **B** – moduły wytwarzania energii posiadające punkt przyłączenia o napięciu **niższym niż 110 kV** i mocy maksymalnej **równej 200 kW lub wyższej (<10 MW)**.
10. **C** – moduły wytwarzania energii posiadające punkt przyłączenia o napięciu **niższym niż 110 kV** i mocy maksymalnej **równej 10 MW lub wyższej (<75 MW)**.
11. **D** – moduły wytwarzania energii posiadające punkt przyłączenia o napięciu wynoszącym co najmniej 110 kV lub posiadające punkt przyłączenia o napięciu poniżej 110 kV i mocy maksymalnej równej 75 MW lub wyższej.
12. Przyporządkowanie oznaczeń kategorii źródła energii pierwotnej:
 - H – MWE hydrogenerator (hydro);
 - T – MWE jednostki cieplne (thermal);
 - W- MWE wiatrak/ farmy wiatrowe (wind);
 - P- MWE jednostka fotowoltaiczna/ farmy fotowoltaiczne (photovoltaic);
 - S – MWE magazyn energii (storage);